

Használati utasítás

Ez kombinált füst- és szén-monoxid-riasztó két fontos funcióval bír egyetlen készülékben (2in1).

Nagy pontosságú elektrokémiai érzékelő és fotoelektromos érzékelő kombinációja.

Az elektrokémiai CO érzékelő figyelmeztet a szén-monoxid veszélyére, a fotoelektromos érzékelő pedig füstöt figyel, miközben minimalizálja a hamis riasztásokat.

Ez a 3db 1.5V - os ceruzaelemmel működtetett egység gyorsan és egyszerűen telepíthető villanyszerelő nélkül is.

Ez a kombinált füst- / szén-dioxid-riasztó egy 85dB kürttel és hanggal rendelkezik, amely a "Tűz" - re, "Szén-monoxid" -ra és "Alacsony elem" szintre figyelmeztető jelezéseket ad, ha észlelésre kerülnek.

A készülék LED kijelzővel rendelkezik melyen a CO szintet mutatja.

Funkció:

1. 2 az 1-beni védelem, füst és szén-monoxid elleni.
3. Az egység gyorsan és egyszerűen telepíthető villanyszerelő nélkül.
4. A négy rövid sípoló hangot bocsát ki, amikor szén-monoxidot, és folyamatos sípol, amikor füst észlel.
5. A riasztás folyamatos sípoló hangot bocsát ki, ha füstöt és szén-monoxidot is észlelnek egyszerre.
6. A normál működést és a riasztás állapotát jelző zöld, piros fényt bocsát ki.
7. Ne felejtse el, hogy amikor megkapja a csomagot és behelyezte az elemeket, nyomja meg a "TEST" gombot, hogy ellenőrizze, hogy az eszköz megfelelően működik-e.

Mi a teendő, ha megszólal a riasztó?

-Hívja a segélyhívót.

-Azonnal menjen friss levegőre - szabadban vagy nyissa ki azt ajtó vagy ablakot.

-Nézze meg, hogy mindenki biztonságban van e.

-Addig lépjen be a helyiségbe, ne mozduljon el a nyitott ajtótól / ablaktól, amíg a sürgősségi szolgálatok meg nem érkeznek, a helyiség ki nem szellőzik, és a riasztó normál állapotában nem kerül.

-Soha ne használja újra a CO-probléma forrását, amíg meg nem szerelik.

-Soha ne hagyja figyelmen kívül a riasztást.

Felszerelés

1. Vegye le a a riasztó hátlapi konzolját, úgy, hogy elforgatja az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Tartsa a hátlapi konzolt a megfelelő beépítési helyzetben, ahová fel akarja szerelni (falra stb.)
3. Jelölje meg a hátlapi konzol beépítési lyukait ceruzával
4. A két megjelölt lyukat furja ki egy 3/16 hüvelyk (5 mm) fúróval.
5. A két műanyag tiplit ütögesse a lyukakba kalapáccsal.
6. Ezután illessze a hátlapi konzol két tartó lyukát a kifúrt lyukakhoz és a csavarokat tekerje bele a tiplibé.
7. A riasztót illessze hozzá konzolonhoz, és forgassa el a készüléket az óramutató járásával megegyező irányban, amíg az teljesen be nem kerül a tartóba.

Hol és hogyan keletkezhet szén-monoxid bármelyik háztartásban? (Példák:)

- Járó motor a garázsban, vagy az autó háttal történő garázs előtti járatásával.
- Gáz üzemű berendezéseknél.
- Olaj- és gázkazánoknál.
- Hordozható generátorok.
- Fatüzelésű kályháknaál.
- Gáz- vagy kerozinfűtőknél.
- Fa- vagy gáztűzhelyeknél.
- Melegítő boilereknél.
-

Hova JAVASOLT TENNI a szén-monoxid riasztót?

- Padlótól számítva, kb. 1,5 méteres magasságba.
- Lehetséges szénmonoxid forrástól kb. 185 cm-re és a hálósobákba.
- Hány szén-monoxid riasztót kell elhelyezni?

Minimális védelem esetén:

Földszintes háznál:

- Hálósobákba, vagy az alvóhelységek előszobájába (győződjön meg egy tesztriasztással, hogy az a hálóban jól hallható legyen).

Emeletes háznál:

- Minden szinten javasolt elhelyezni egy szén-monoxid riasztót a hálósobákba, vagy a hálósobák előszobájában.
- Maximális védelem esetén:

Az hálósobák mellett minden olyan helyiségben javasolt elhelyezni, ahol tüzelőanyaggal működő készülékek vannak. Gázkazán, gáztűzhely, boiler, kandalló...

Hova NE TEGYEM a szén-monoxid riasztót (példák):

- Függöny, vagy szekrény mögé.
- Épületen kívüli helyre.
- Nedves, párás környezetbe.
- Bármilyen helyre, ahol poros, piszkos, zsíros szennyeződés eltömítheti, vagy beszennyezheti az érzékelőt!
- Tűzhely, vagy mosogató közvetlen tetejére.
- Olyan helyre, ahol a hőmérséklet -10 C fok alatt, vagy +40 C fok felett van.



Technikai adatok

Jellemzői:

- Nagy megbízhatóságú elektrokémiai és infravörös fotoelektromos érzékelőt használ.
- 3 db 1,5 V-os ceruza elemmel működik.
- Alacsony energiafogyasztással és hosszú készenléti élettartam bí.
- Alacsony töltöttségi szint figyelmeztetés (merülő elem)
- Hanggal és fényjelzéssel is riaszt. (riasztást jelző LED)
- SMT ipari gyártás, erős stabilitás jellemzi.
- ABS tűzálló műanyagból készítik, így ellenálló.
- Riasztási memória funkció
- Riasztó szünet (hush mód)

Technikai jellemzői:

- Üzemi feszültség: 4.5V
- Érzékelési szög: 360 fok
- Nyugalmi áramfogyasztás: < 80 (UA)
- Riasztási áramfogyasztás: < 30mA
- Üzemi hőmérséklet: 0-55 (° C)
- Érzékelési távolság: 20-30 (m)
- Átviteli frekvencia: 50 (MHZ)
- Mérési tartomány: 0-100% LEL
- Riasztási hang: 80 decibel
- A szén-monoxid-érzékelő koncentrációja 000–999 PPM
- Füstérzékelő érzékenysége (%-ban): 0,1% db / m-9,9% db / m
- Füstérzékelő érzékenysége: 2.06ft ±1.3
- Riasztás jelzése: LCD-kijelző, hangjelzés (pirosan villog és sziréna megszólal)
- Mérete (szélesség x vastagság) : 10.4 x 3.9 cm

Csomag tartalma:

- 1 x Füstjelző
- 1 x Használati utasítás
- 2 x tippli, 2 x csavar

